



Fremstil dit eget salgs- og marketingmateriale med den effektive HP Color LaserJet CP2020 serie. Den er nem at bruge med hastigheder på op til 20 sider/min. (A4) i sort/hvid og farve, og HP ColorSphere toner sikrer en ekstra flot farve printkvalitet.



HP Color LaserJet CP2025n printer



HP Color LaserJet CP2025dn printer

Velegnet til små og mellemstore virksomheder med krævende brugere med højt printbehov og små arbejdsgrupper (fra 1 til 8 brugere), der har behov for en hurtig og pålidelig farveprinter både til fremstilling af professionelt salgs- og marketingmateriale og til de daglige printopgaver.

Løjnefaldende farvedokumenter i professionel kvalitet.

Fremstil selv professionelle dokumenter med forbedret HP ColorSphere toner og originalt HP papir. HP's all-in-one patroner giver ensartede resultater. Oplev forskellen med HP ColorSphere toner: Du får tydeligere print med høj glans, større farveområde og billeder i fotokvalitet. HP Imageret 3600 giver en utrolig farvekvalitet på mange forskellige medier. Klar det hele fra skrivebordet takket være det nye pladsbesparende design.

Hurtig og effektiv printer, der er nem at bruge og vedligeholde.

Det går hurtigt med op til 20 sider/min. i sort/hvid og farver. Mindre ventetid: HP Instant-on teknologi sikrer hurtig levering af første side, selv i energisparestatus. Spar tid og penge - HP Print View software giver mulighed for at korrekturlæse dokumenter, inden du printer. Nem adgang via ét dæksel gør det nemt og hurtigt at udskifte patronerne. Printerstatus og navigation er ingen sag med det brugervenlige, bagbelyste kontrolpanel med to linier.

Fremstil dine egne materialer med denne pålidelige farve LaserJet printer.

Fremstil selv dit eget salgs- og marketingmateriale med HP's gratis marketingværktøjer. Brug HP Print Cost Estimator til at vurdere dine omkostninger, så du får et bedre beslutningsgrundlag og bedre mulighed for projektplanlægning. Én enkelt printerdriver giver adgang til samtlige printerfunktioner og statusrapporter. Med den indbyggede Ethernet/Fast Ethernet netværksfunktion kan flere bruge den samme printer. Spar papir, og skær ned på omkostningerne med dobbeltsideprint ¹.

¹ Standard på CP2025dn.

Tekniske specifikationer

Printteknologi	In-line farvelaser printteknologi		
Printhastighed	A4 sort: Op til 20 sider/min, farve: Op til 20 sider/min Første side færdig Sort: < 17,8 sek. (fra klar-status), farve: < 18 sek. (fra klar-status) Den nøjagtige hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.		
Processor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x.		
RAM	128 MB DDR2 RAM + 4 MB intern flash-hukommelse, Kan udvides til 384 MB ved at tilføje 256 MB DDR2 i den ledige sokkel.		
Udskriftsopløsning	Sort: Op til 600 x 600 dpi Farve: Op til 600 x 600 dpi		
Printkvalitet	HP Imageret 3600		
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript 3-emulering		
Skriftsnit/fonte	84 skalerbare TrueType-fonte		
Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 40.000 sider		
Anbefalet antal sider pr. måned	750 til 2.000		
Udskriftsmarginer	top: 4,23 mm, venstre: 4,23 mm, højre: 4,23 mm, bund: 4,23 mm		
Mediehåndtering	Input	Kapacitet	Vægt
	Bakke 1	Ark: 50, transparenter: 50. Kuverter: 10	60 til 176 g/m ² (op til 220 g/m ² med HP Color Laser Glossy Photo Paper)
	Bakke 2	Ark: 250. Kuverter: 10	60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 220 g/m ² med HP Color Laser Glossy Photo Paper)
	Bakke 3	Ark: 250. Kuverter: 10	60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 220 g/m ² med HP Color Laser Glossy Photo Paper)
	Duplexudskrift:		
	Output:	Ark: Op til 150. Kuverter: Op til 20. Transparenter: Op til 50	
Medietyper	Papir (bankpost, brochure, farvet, glittet, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), transparenter, etiketter, konvolutter		
Interface og tilslutning	Hi-Speed USB 2.0 port, indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX		
Netværksegenskaber	Via intern netværksfunktion		
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64. Windows Vista®. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senere. Ekstraudstyr: OS/2, UNIX, Linux., http://www.hp.com/support/LJCP2020series		

Bestillingsoplysninger

CB494A	HP Color LaserJet CP2025n, lysnetledning, cd (med brugervejledning og printersoftware), startvejledning, udbakkeforlænger, 4 stk. HP Color LaserJet Introductory Print Cartridges (cyan, magenta, gul, sort) med HP ColorSphere Toner med en kapacitet på op til 1,200 sider (ifølge ISO/IEC 19798)
CB495A	HP Color LaserJet CP2025dn med automatisk dobbeltsideprint
Forbrugsvarer til laserprintere	
CC530A	HP Color LaserJet CC530A sort printerpatron Gennemsnitlig kapacitet for den sorte patron er 3.500 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*
CC531A	HP Color LaserJet CC531A cyan printerpatron Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 2.800 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*
CC532A	HP Color LaserJet CC532A Yellow Print Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 2.800 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*
CC533A	HP Color LaserJet CC533A Magenta Print Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 2.800 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*



Tekniske specifikationer

Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-Bit, Server 2003/2008. Windows Vista®. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5. RED HAT/SUSE Linux 6.x eller senere. Novell® NetWare 3.2 eller senere (kun NDPS-TCP/IP). Citrix® MetaFrame. Windows® Terminal Services, (bemærk: Ikke alle protokoller og operativsystemkonfigurationer understøttes. Der er flere oplysninger på http://www.hp.com/support/net_printing)., Ekstraudstyr: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bit)
Mindste systemkrav	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Alle Pentium® II processorer eller større, 64 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port, (kun printerdriver). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller senere, cd-rom-drev, USB-port, (komplet installation). Microsoft® Windows® XP-x64: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port, (kun printerdriver). Windows Vista® 32 Home, 32 Professional: 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port, (komplet installation). Windows Vista® 64: 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port, (komplet installation)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senere. PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core processor. 150 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev, USB-port.
Software	Printerdriver (HP PCL 6), funktion til konfiguration af værktøjskasse, SNP-advarsler, DTSS, video omhandlende medier samt installationssoftware på cd-rom.
Kontrolpanel	Bagbelyst skærm på frontpanelet, 2 linier, 16 tegn, 5 knapper (annullering af job, venstre-pil, højre-pil, vælg, tilbage), 2 indikatorer (Bemærk, Klar)
Printerstyring	Værktøjskasse (anbefalet installation) eller SNP (ekspres installation)
Opgraderingsmuligheder	Hukommelsen kan opgraderes til 384 MB, ekstra 250-arks papirbakke som tilbehør (der kan kun tilføjes en ekstra bakke),
Strøm	Krav: Indgangsspænding 115 til 127 VAC (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A, 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Forbrug: Maks. 445 W (aktiv), maks. 18 W (klar), maks. 6,7 W (dvale), maks. 0,48 W (slukket)
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 30° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 27° C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 95% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: Lydeffekt: LwAd 6,6 B(A) (print med 20 sider/min.), 3,1 B(A) (klar). Lydtryk: LpAm 53 dB(A) (aktiv), lydløs (klar)
Produktcertificeringer	Sikkerhedscertificeringer: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-liste (US/Canada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED-enhed) GB4943-2001, Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande EMC-certificeringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande.
Garanti	1 års begrænset garanti med indsendelse til autoriseret servicecenter. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.

Bestillingsoplysninger

Tilbehør	
CB500A	HP Color LaserJet 250-arks papirbakke
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-bens DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-bens DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-bens DIMM
Q6302A	HP 2101nw trådløs G printserver
Tilslutning	
Q6264A	HP højhastigheds USB-kabel (6 fod/1.8 m)

Service & support

UL381E	HP Care Pack, 2 års service med returering til lager
UL382E	HP Care Pack, 3 års service med returering til lager
UL389PE	HP Care Pack, 1 års ekstra garanti med returering
UL386E	HP Care Pack, 1 års service onsite næste hverdag
UL387E	HP Care Pack, 2 års onsite service næste hverdag
UL388E	HP Care Pack, 3 års onsite service næste hverdag
UL392PE	HP Care Pack, 1 års ekstra garanti onsite næste hverdag
H4513E	HP Care Pack, Installation af personlig LaserJet
H3110E	HP Care Pack, Netværksinstallation af én personlig LaserJet, 1 år

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 07/08 4AA1-9986DAE

